JDB8052 Digital-Eingangs-Modul

Bedienungs- und Montageanleitung JDB8052 & JDB8020 (= JDB8072)

Ausgabe 1.5.1 15. Okt. 2020

Beschreibung

Das Modul **JDB8052** gehört zur Metasys® Network Control Engine-Familie. Durch seinen Einsatz können FEC-, FAC- und NCE-Regler um zusätzliche Eingangsdatenpunkte erweitert werden. Das Modul **JDB8020** bietet die Möglichkeit, den Status der digitalen Eingänge mittels LEDs anzuzeigen. Diese sind vom Anwender auf Rot oder Grün einstellbar. Die beiden Geräte werden über ein steckbares Kabel miteinander verbunden.

Das **JDB8020** wird als Anzeigemodul in die Türe des Schaltschranks eingebaut. Auf dem Türmodul wird der Status der Eingänge über LEDs angezeigt. Zwischen einem Hutschienen- und einem Türmodul besteht jeweils eine Verbindung mittels USB-Kabel.

Das auf eine Hutschiene zu montierende Modul JDB8052 stellt die Anschlüsse für die Hardware-I/O-Datenpunkte zur Verfügung (als steckbare Federzug-Klemmen ausgeführt). Die Module kommunizieren mit dem Regler über die SA-(Sensor-/Actuator) Schnittstelle des Reglers.





Die Konfiguration des Moduls wird durch den übergeordneten FEC-, FAC- oder NCE-Regler in das Gerät geladen. Zur Inbetriebnahme und zum Konfigurieren ist das CCT-Tool erforderlich. Wird ein JxBxx**52** zum SA-Bus im CCT hinzugefügt, ist das gleichwertige JxBxx**10** aus der SA-Bus Geräteliste auszuwählen.

Einstellen der SA-Bus-Adresse

Adresse	Beschreibung
0	Reserviert für übergeordneten Controller.
1-3	Reserviert (z.B. für lokales Display des NCE = Adr. 3).
4-127	Unzulässige Adressen für Romutec I/O Module – Reserviert für Field Equipment Controller (FEC) und Metasys®-IOM-Module (als Master devices). NCE = fix auf Adresse 4
128-254	Gültiger Adress-Bereich für Romutec I/O-Module (als Slave devices).
255	Voreingestellte Adresse - muss geändert werden.




Abb. 1: Einstellen der Bus-Adresse

Tabelle 1: FC-/SA-Bus Adress-Übersicht

SA-Bus Terminierung

Wert	Beschreibung
0	nicht terminiert
1	ungültige Einstellung
2	ungültige Einstellung
3	terminiert




Abb. 2: Einstellung der Bus-Terminierung

Tabelle 2: Gültige Werte für die Bus-Terminierung









Beachten Sie: Die SHLD-Klemme (Shld.: Shield = Schirm) am SA-Bus stellt weder eine elektrisch geerdete Masse-Verbindung dar, noch stellt sie eine Spannungsversorgung für andere am SA-Bus befindlichen Geräte zur Verfügung. Sie ist lediglich vorgesehen, um den Schirm des von Gerät zu Gerät durchzuschleifenden Buskabels aufzulegen.

Abb. 3: Anschlussplan des Moduls JDB8052

Codierung der LED-Farbe am JDB8020

Die Farbe der LEDs kann mit Hilfe von Jumpern (Steckbrücken), die sich auf der Rückseite des Türmoduls JDB8020 befinden, ausgewählt werden. Je nach Position des Jumpers wird die LED rot oder grün leuchten. Siehe Abb. 4.

Befindet sich der Jumper auf der linken Position, leuchtet die LED grün, auf der rechten dagegen rot. Für die Auswahl von Orange werden spezielle Jumper benötigt, die alle drei Pins miteinander verbinden. Diese können als Sonderzubehör bestellt werden.




Abb. 4: Jumper Position für die LED-Farbe am JDB8020

Alle Angaben sind Nenndaten und konform zu allgemeinen Industriestandards. Für einen Einsatz unter Bedingungen, welche außerhalb diesen Angaben liegen, wenden Sie sich an Romutec Steuer- u. Regelsysteme GmbH. Romutec GmbH ist nicht haftbar für Schäden, welche aus falscher Anwendung oder Missbrauch ihrer Produkte resultiert.

 $Neueste\ \textit{Informationen und Firmware-Updates werden auf der\ \textit{Website}\ \underline{\textit{www.romutec.de}}\ \textit{ver\"{o}ffentlicht}.$



