

Auf der Steuerkarte RDS.... befinden sich bis zu 4 Drehschalter mit 2 bis 4 Schaltstellungen.  
Von jedem Schalter ist eine Ebene komplett auf Klemmen geführt (4-stellig ohne Aus-Stellung) sowie einmal die Automatikstellung, um einen Handeingriff in den Steuerungsablauf an die DDC melden zu können.  
Die Schalter sind mit 50V / 200mA belastbar.

Allgemeiner Typenschlüssel RDS-Steuerkarten:

1. Ziffer: Stellungen Schalter 1
2. Ziffer: Stellungen Schalter 2
3. Ziffer: Stellungen Schalter 3
4. Ziffer: Stellungen Schalter 4

Die Beschriftungstexte sind frei wählbar und sollten bei Bestellung angegeben werden.

Schalter  
Schaltleistung: 20 VA / 20 W  
Schaltspannung max. 50V AC/DC  
Schaltstrom: 200 mA  
Ruhestrom: max. 1A  
Lebensdauer min. 50.000 Schaltspiele

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen  
19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),  
Einbautiefe < 80 mm


Anschlußklemmen: 2,5mm<sup>2</sup> steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen  
Betriebstemperatur 0...50°C  
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C  
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität  
EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD  
Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV  
EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung  
Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV  
Signalleitungen 2 kV  
EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung  
Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV  
Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV

Typenschlüssel	1. Ziffer - Schalterstellungen oben-oben			2. Ziffer - Schalterstellungen oben-unten			3. Ziffer - Schalterstellungen unten-oben			4. Ziffer - Schalterstellungen unten-unten		
	2 3 4	2stellig Schalter 3stellig Schalter 4stellig Schalter	A-0 A-0-1 A-0-1-2	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus z.B. Auto-Aus-Ein z.B. Auto-Aus-St.1-S1.2	2 3 4	2stellig Schalter 3stellig Schalter 4stellig Schalter	A-0 A-0-1 A-0-1-2	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus z.B. Auto-Aus-Ein z.B. Auto-Aus-St.1-S1.2	2 3 4	2stellig Schalter 3stellig Schalter 4stellig Schalter	A-0 A-0-1 A-0-1-2	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus z.B. Auto-Aus-Ein z.B. Auto-Aus-St.1-S1.2



Technische Änderung vorbehalten